

# FT4C

## Asynchronní elektromotory – vysokootáčkové



Příslušenství:

Matice ke kleštinám CM

CM3 459900

CM6 459901

CM6,35 459902

CM8 459902

Frekvenční měnič:

SKA 1200075 ( motor max. 400W ) 324040

Motory FT4C52... jsou určeny k pohonu obráběcího vřetena malého výkonu. Napájení motoru 3-fázovým napětím o kmitočtu do 400 Hz z frekvenčního měniče.

Spolu s motory lze dodat stíněný kabel pro připojení motoru k frekvenčnímu měniči. K motoru FT4C52S lze připojit kleštiny CM3, CM6, CM8 a CM 6,35; k motoru FT4C52R lze připojit kleštiny ER16 ( POZOR! Upínací matice MINI – viz tabulka ). Je-li vyžadováno přísnější dodržování norem EMC, jsou nutná další opatření dle doporučení výrobce frekvenčního měniče.

Napětí [ V ~ ]	Měnič	Otáčky [ 1/min ]	Krytí	Provoz	Smysl toč.
3 x 230	230	23 700	IP 44	S1	oba

Typ	Výkon [ W ]	Rozměr			Kleština	Poznámka
		L [ mm ]	A [ mm ]	B [ mm ]		
FT4C52R	500	126	$\phi$ 57	M19x1	ER16	
FT4C82. . .	750	139	$\phi$ 57	M19x1	ER16	
FT4C52S	500	126	$\phi$ 43	M16x1	CM	závit 4xM5

